

# Pertak

## NFC & BLE Destekli Takip Edilebilir Kimlik Kartı



PERTAK, ultra düşük güç tüketimli BLE teknolojisini kullanan, kredi kartı boyutlarında takip edilebilir bir kimlik kartıdır. Güvenlik, iş sağlığı ve verimliliğe yönelik uygulamalarda katma değerli servisler oluşturmak için kişi ya da eşya/envanter takibi amacıyla geliştirilmiştir.

Dahili NFC etiketi sayesinde, turnike ve kapı geçişlerinde de kullanılabileninden dolayı personelin/kişinin ikinci bir kart taşımaya gerek kalmaz.

PERTAK dahili hareket sensörü ile donatılmıştır. Hareket sensörü sayesinde eylemsizlik ve serbest düşme gibi olaylar algılanabilmekte ve beacon mesajlarında yayınlanabilmektedir. Ayrıca, hareketsiz iken, güç tasarruf algoritması opsiyonel olarak cihazın mesaj gönderme sıklığını azaltarak pil ömrünü uzatabilmektedir.

Patlayıcı olmayan kimyası ile ürünün güvenli vücut üzerinde taşınabilmesini sağlayan batarya, kullanım özelliklerine ve çevresel koşullara bağlı olarak 6 yıla kadar kullanım ömrü sunmaktadır.

IP67 koruma sınıfında su geçirmez ve giyilebilir fiziksel formu ile PERTAK aynı zamanda çift yüzlü bant ile de düz yüzeylere yapıştırılabilir.

Pertak üzerinde acil çağrı, imdat çağrısı vb uygulamalar için kullanılacak bir buton bulunmaktadır. Basma sayısına göre butonun işlevi yazılım ile ayarlanabilmektedir.

PERTAK ile tamamen uyumlu çalışan **ManageBox-BlueGate** ailesi ürünler ile PERTAK mesajları wifi veya 4G-GSM ile merkezi sunucuya iletilir, PERTAK'ın anlık konumunu merkezden takip edilebilir. Daha fazla bilgi için [www.letta.com.tr](http://www.letta.com.tr)

- ❖ Özel Logo Ve Baskı (MOQ)
- ❖ Fabrika çıkışı konfigürasyon (MOQ 100)

<b>Boyutlar</b>	:86,5 x 54 x 4,3
<b>Batarya Ömrü</b>	:3 yıldan 6 yıla kadar.
<b>Max Mesafe</b>	:80m (0dbm)
<b>Protokol</b>	:iBeacon , Beacon, UID
<b>Montaj</b>	:Giyilebilir veya çift yüzlü bant ile yapıştırılabilir.
<b>Hareket Sensörü</b>	:Var
<b>Buton</b>	:Var (Yazılım kontrollü)
<b>Led</b>	:Var (Yazılım kontrollü)
<b>Su Geçirmezlik</b>	:Var IP67
<b>NFC</b>	:13.56MHz ISO15693, ISO18000-3 Mode1
<b>Konfigürasyon</b>	:Mobile app. Veya toplu konfigürasyon için NFC.

